



## JA-112J Zbernicové tiesňové alebo ovládacie nástenné tlačidlo

Tlačidlo JA-112J je určené na vyvolanie tiesňového poplachu alebo na ovládanie PG výstupov.

o [Prohlášení o shodě - JA-112J \(PDF 316,05 kB\)](#)



### Popis

Disponuje dvomi tlačidlami a indikačnými LED, ktoré môžu signalizovať stlačenie tlačidla pri aktivácii alebo zapnutí či vypnutí PG výstupu (svieti na červeno/zeleno). Má tiež voliteľnú funkciu odloženej aktivácie tiesňového poplachu (aktiváciu je možné zrušiť opätovným stlačením tlačidla). Odloženie tiesňového poplachu (PANIC) signalizuje blikaním červenej LED. Tlačidlo je adresovateľné a obsadzuje v systéme jednu pozíciu.

### Technické údaje

**Napájanie**

zo zbernice ústredne 12 V (9-15V)

**Kľudová spotreba**

5 mA

**Rozmery**

80 x 80 x 29 mm

**Prostredie podľa STN EN 50131-1**

II. vnútorné všeobecné

**Rozsah pracovných teplôt**

-10 až + 40 °C

**Úroveň zabezpečenia**

stupeň 2 podľa STN EN 50131-1, STN EN 50131-3

**Ďalej spĺňa**

STN EN 50130-4, STN EN 55022