



BP12-18 Univerzálny zálohovaný zdroj

BP12-18 je vhodný **pre napájanie ľubovoľného zariadenia zálohovaným jednosmerným napätím 12V**. Tento zdroj sa dá umiestniť do boxu PLV-CP-L. Táto krabica je vhodná pre 7 Ah až 18 Ah akumulátor (26Ah aku. ale vo vlastnom boxe).

o [Prohlášení o shodě - BP12-18 \(PDF 320,14 kB\)](#)

Popis

Zdroj má optickú signalizáciu sieťového napätia a stavu akumulátora.

Technické údaje

Vstupné napájanie (JA-83PWR)

230 V, 50 VA, 50 Hz, trieda ochrany II

Zálohovací akumulátor

12 V / 7 Ah – 26 Ah

Výstupné napätie

13,5 V js (pri plnom nabitom akumulátore), ochrana 3 A

Výstupný prúd

trvalo 2 A
špičkovy 3 A (odber je krytý z akumulátora)

Stupeň zabezpečenia 3

STN SN 50131-1, STN EN 50131-6, stredné až vysoké riziko

Trieda prostredia II (STN EN 50131-1)

vnútorné všeobecné

Rozsah pracovných teplôt

-10° až +40°C

Ďalej spíňa

STN EN 50130-4, STN EN 55022