

Katalógový list

SLIM-S-PIR-AC

PIR stropná čujka na riadenie osvetlenia 230 V AC

Prehľad produktu

SLIM-S-PIR-AC je autonómna vnútorná stropná čujka pohybu série SLIM určená na automatické zapínanie osvetlenia 230 V AC po detekcii pohybu. Je určená pre domácu automatizáciu, nie ako čujka alarmového systému.

Originálne vlastnosti podľa SATEL

- aktivovanie osvetlenia pohybom
- výstupné relé NO na ovládanie 230 V AC záťaže
- digitálny algoritmus detekcie a digitálna kompenzácia teploty
- integrovaný súmrakový snímač
- regulácia SENS, TIME a LUX

Technické údaje

Napájanie	230 V AC, 50 Hz
Detekcia	PIR
Výstup	relé NO, 8 A / 250 V AC
Pobor	0,2 W pohotovosť, max. 0,5 W
Čas zopnutia	2 - 180 s
Súmrakový prah	2 - 200 lx
Rýchlosť pohybu	0,3 - 3 m/s
Montážna výška	2,4 - 3,5 m
Detekčná plocha	12 x 5 m pri 2,4 m; 14 x 6 m pri 3 m
Pracovná teplota	-10 °C až +55 °C
Max. vlhkosť	93 ±3 %
Montáž	povrchová montáž na strop
Rozmery	ø 120 x 37 mm
Hmotnosť	119 g

Poznámka: Text je preložený do slovenského jazyka a technické údaje sú spracované podľa verejne dostupných oficiálnych produktových listov, produktových stránok a manuálov výrobcu SATEL. Pri projektovaní a montáži odporúčame overiť aktuálnu dokumentáciu výrobcu.